

Handleiding voor de installatie van de software

Nederlands

Gedrukt in China
LW5733001



Inleiding

Eigenschappen

P-touch Editor	Programma waarmee iedereen zonder al te veel moeite een groot aantal verschillende labels kan maken met een complexe lay-out, gebruikmakend van lettertypen, sjablonen en illustraties.
Printerstuurprogramma	Met het printerstuurprogramma kunt u labelontwerpen en afbeeldingen afdrucken met behulp van de aangesloten P-touch als u P-touch Editor op uw computer gebruikt.

Cd-rom voorzorgsmaatregelen

- Maak geen krassen op de cd-rom.
- Maak geen krassen op de cd-rom en stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de cd-rom en oefen er geen kracht op uit.
- De software op de cd-rom is alleen bedoeld voor gebruik met het door u aangeschafte apparaat.
De software mag op meerdere computers worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld om op kantoor te gebruiken, enzovoort.

Systeemvereisten

Controleer, voorafgaand aan installatie, of uw systeemconfiguratie aan de volgende eisen voldoet.

Besturingssysteem	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Geheugen	Windows® XP: 128 MB of meer Windows Vista®: 512 MB of meer Windows® 7: 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) of meer
Vaste schijf	Meer dan 70 MB beschikbare ruimte
Interface	USB-poort (USB 1.1 of 2.0)
Beeldscherm	SVGA, ondersteuning voor hoge kleuren of hoger
Overig	Cd-romstation voor installatie

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten. De namen van andere software of producten die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven die deze hebben ontwikkeld.

De software en het printerstuurprogramma installeren

P-touch Editor en printerstuurprogramma installeren

De werkwijze voor het installeren van de software is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer. De installatieprocedure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- **Sluit de printer pas op de computer aan wanneer u dat wordt gevraagd.**
- De installatieprocedure kan verschillen afhankelijk van het op uw computer geïnstalleerde besturingssysteem. Windows Vista® wordt hier als voorbeeld gebruikt.
- Raadpleeg de "Softwarehandleiding" (PDF) voor informatie over de software.
- Om de "Softwarehandleiding" (PDF) te openen, kiest u achtereenvolgens [Start] - [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Softwarehandleiding].


- 1 Start de computer en plaats de cd-rom in het cd-romstation.
- 2 Selecteer de gewenste taal en klik op het type installatie waaraan u de voorkeur geeft.
Normaal: Alle functies (P-touch Editor en printerstuurprogramma) worden geïnstalleerd (standaard).
Aangepast: U kunt kiezen welke functies worden geïnstalleerd.
Aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.
Gebruikershandleiding tonen: Softwarehandleiding (PDF) (vereist software voor het lezen van PDF-bestanden).
Adobe Reader downloaden: Er wordt een koppeling naar de downloadpagina voor Adobe® Reader® weergegeven.



- 3 Lees de gebruiksrechtsovereenkomst aandachtig door. Als u de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtsovereenkomst aanvaardt, klikt u op [Ja] om door te gaan met de installatie. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Selecteer de Microsoft® Office-toepassing(en) waarbij u de invoegtoepassingen wilt gebruiken en klik op [Volgende]. (Met de invoegtoepassing kunt u direct vanuit de Microsoft® Office-toepassingen labels maken.) Volg de instructies op het scherm.
- 5 Selecteer het gewenste model en klik op [OK]. Volg de instructies op het scherm voor installatie van het printerstuurprogramma.
- 6 Wanneer u dit wordt gevraagd, sluit u de printer met behulp van de USB-kabel op de computer aan, waarna u de printer inschakelt.



- **Alleen PT-2430PC**
Schuif de modusschakelaar op de achterkant van de P-touch naar de onderste stand voordat u de USB-kabel aansluit.



- 7 Zodra de printer wordt gedetecteerd, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.
- 8 Wanneer u wordt gevraagd om uw printer online te registreren, kiest u een registratiemethode en klikt u op [Volgende]. Als u gekozen hebt om de printer online te registreren, wordt uw standaardbrowser geopend. Volg de instructies om uw printer te registreren.
- 9 Klik op [Voltoeien]. De installatie van de software is nu voltooid. Start uw computer opnieuw op als u dat wordt gevraagd.
- 10 Start de software. Klik achtereenvolgens op [Start] - [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] om P-touch Editor 5.0 te starten.

De software en het printerstuurprogramma verwijderen

De procedure voor het verwijderen van P-touch Editor is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. Bij de volgende stappen staat "PT-XXXX" voor uw printernaam.

P-touch Editor verwijderen

- 1 **► Voor Windows® XP**
Klik in het [Configuratiescherm] op [Software]. Het venster [Software] wordt geopend.
► Voor Windows Vista®/Windows® 7
Klik in het [Configuratiescherm] op [Programma's] en open [Programma's en onderdelen]. Het venster [Een programma verwijderen of wijzigen] wordt geopend.
- 2 Selecteer "Brother P-touch Editor 5.0" en klik op [Verwijderen (XP)/Verwijderen (Windows Vista®/Windows® 7)].
- 3 Klik op [OK]. Het verwijderen begint. Nadat de software van uw computer is verwijderd, wordt het dialoogvenster [Onderhoud voltooid] weergegeven.
- 4 Sluit het dialoogvenster [Software] (XP)/[Programma's en onderdelen] (Windows Vista®/Windows® 7). P-touch Editor is verwijderd.

Het printerstuurprogramma verwijderen

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 **► Voor Windows® XP**
Klik op de knop "Start" en vervolgens op [Printers en faxapparaten].
► Voor Windows Vista®
Klik op [Configuratiescherm], dan op [Hardware en geluiden] en open dan [Printers].
► Voor Windows® 7
Klik op en ga naar [Apparaten en printers].

Raadpleeg Windows® Help voor meer informatie.

- 3 **► Voor Windows® XP**
Selecteer "Brother PT-XXXX" en klik op [Bestand] - [Verwijderen].
► Voor Windows Vista®/Windows® 7
Kies "Brother PT-XXXX", klik met de rechtermuisknop op het pictogram en klik vervolgens op [Verwijderen] (Windows Vista®)/[Apparaat verwijderen] (Windows® 7).
- 4 **► Voor Windows® XP**
Kies in het menu [Bestand] het menu-item [Eigenschappen voor server].
► Voor Windows Vista®
Klik in het venster [Printers] met de rechtermuisknop en kies achtereenvolgens [Uitvoeren als beheerder] en [Eigenschappen voor server...].
Als het bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op [Doorgaan]. Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, voert u het wachtwoord in en klikt u op [OK].
► Voor Windows® 7
Selecteer [Fax] of [Microsoft XPS Document Writer] in het venster [Apparaten en printers] en klik vervolgens op [Eigenschappen voor afdrukservers] dat in de menubalk verschijnt.
- 5 **► Voor Windows® XP**
Klik op het tabblad [Stuurprogramma's] en kies "Brother PT-XXXX". Klik vervolgens op [Verwijderen].
► Voor Windows Vista®
Klik op het tabblad [Stuurprogramma's] en kies "Brother PT-XXXX". Klik vervolgens op [Verwijderen...].
► Voor Windows® 7
Klik op het tabblad [Stuurprogramma's] en klik vervolgens op [Stuurprogramma-instellingen wijzigen]. (Als het bericht Gebruikersaccounts beheren verschijnt, voer dan het wachtwoord in en klik vervolgens op [OK].)
Kies "Brother PT-XXXX" en klik vervolgens op [Verwijderen...].
- 6 **► Voor Windows® XP**
Ga naar stap 7.
► Voor Windows Vista®/Windows® 7
Selecteer [Stuurprogramma en stuurprogramma's verwijderen] en klik vervolgens op [OK].
- 7 Sluit het venster [Eigenschappen voor Afdrukservers]. Het printerstuurprogramma is verwijderd.

Zo gebruikt u P-touch Editor Help

P-touch Editor Help openen

In Help staan gedetailleerde instructies voor het maken van labels met de software. De printnamen in de volgende schermafbeelding kunnen afwijken van de naam van uw printer.

Openen via de knop Start

- 1 Klik op [Start] - [Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].
- 2 Klik op [Help - Hoe] in het dialoogvenster [Nieuw/Openen].

