

Guía de instalación del software

Español

Impreso en China
LW5730001



Introducción

Características

P-touch Editor	Pone al alcance de cualquier persona la creación de una amplia variedad de etiquetas personalizadas en diseños complejos mediante la utilización de fuentes, plantillas y clip art.
Controlador de la impresora	Le permite transferir gráficos y diseños de etiquetas a la rotuladora P-touch conectada cuando utilice P-touch Editor en su equipo.

CD-ROM Precauciones

- No raye el CD-ROM.
 - No exponga el CD-ROM a temperaturas extremadamente altas o bajas.
 - No coloque objetos pesados sobre el CD-ROM ni aplique fuerza sobre él.
 - El software que contiene el CD-ROM está diseñado para ser utilizado únicamente en el equipo que ha adquirido.
- Puede instalarse en varios equipos para ser utilizado en una oficina, etc.

Requisitos del sistema

Antes de instalarlo, compruebe que la configuración de su sistema reúne los siguientes requisitos.

Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Memoria	Windows® XP: más de 128 MB Windows Vista®: más de 512 MB Windows® 7: más de 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits)
Disco duro	Espacio en disco superior a 70 MB
Interfaz	Puerto USB (espec. USB protocolo 1.1 ó 2.0)
Monitor	SVGA compatible con gráficos de color alto o superior
Otros	Unidad CD-ROM para la instalación

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation, EE.UU. Los nombres de otros productos o software utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Instalación del software y del controlador de la impresora

Instalación de P-touch Editor y del controlador de la impresora

El procedimiento de instalación del software varía en función del sistema operativo del ordenador. El procedimiento de instalación está sujeto a cambios sin previo aviso.

- No conecte la impresora al ordenador hasta que no se le indique.
- El procedimiento de instalación puede variar en función del sistema operativo del ordenador. Windows Vista® se muestra aquí a modo de ejemplo.
- Para obtener más información acerca del software, consulte la "Guía del usuario de software" (PDF).
- Encontrará la "Guía del usuario de software" (PDF) haciendo clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [Manuales] - [P-touch] - [Guía del usuario de software].

1 Inicie el ordenador e introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente.

2 Seleccione el idioma que desee y haga clic en el tipo de instalación que prefiera.

Estándar: Se instalarán todas las funciones (P-touch Editor y el controlador de la impresora) (opción predeterminada).

Personalizada: Puede especificar las funciones que desea instalar. Opción recomendada para usuarios avanzados.


Mostrar la Guía del usuario: Guía del usuario de software (PDF) (es necesario un software lector de PDF).

Descargar Adobe Reader: Se mostrará un enlace a la página de descargas de Adobe® Reader®.

3 Lea detenidamente el contrato de licencia. Si está de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de licencia, haga clic en [Sí] para continuar con la instalación. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


4 Seleccione las aplicaciones de Microsoft® Office con las que desea utilizar las funciones de complementos y haga clic en [Siguiente]. (La función de complementos le permitirá crear etiquetas directamente desde las aplicaciones de Microsoft® Office.) Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

5 Seleccione el modelo que desea y, a continuación, haga clic en [Aceptar]. Siga las instrucciones de instalación del controlador que irán apareciendo en pantalla.



6 Cuando se le indique, conecte la impresora al equipo mediante el cable USB y, a continuación, encienda la impresora.

Sólo PT-2430PC
Ponga el interruptor de selección de modo situado en la parte trasera del P-touch en su posición más baja antes de conectar el cable USB.



7 Cuando se detecte la impresora, se instalará automáticamente el controlador.

8 Cuando se le indique que registre la impresora en línea, seleccione un método de registro y haga clic en [Siguiente]. Si ha seleccionado el registro del producto en línea, se abrirá el navegador de Internet predeterminado en una ventana nueva. Siga las instrucciones para registrar la impresora.

9 Haga clic en [Finalizar]. Ha finalizado la instalación del software. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

10 Inicie el software. Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar P-touch Editor 5.0.

Desinstalación del software y del controlador de la impresora

El procedimiento de desinstalación de P-touch Editor varía en función del sistema operativo que se esté utilizando. Interprete "PT-XXXX" como el nombre de su impresora en los siguientes pasos.

Desinstalación de P-touch Editor

1 ▶ Para Windows® XP

En [Panel de control], vaya a [Agregar o quitar programas]. Aparecerá el cuadro de diálogo [Agregar o quitar programas].

▶ Para Windows Vista®/Windows® 7

En [Panel de control], vaya a [Programas] y abra [Programas y características].

2 Seleccione "Brother P-touch Editor 5.0" y haga clic en [Quitar (XP)/Desinstalar (Windows Vista®/Windows® 7)].

3 Haga clic en [Aceptar].

Se inicia el procedimiento de desinstalación. Después de quitar el software del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo [Mantenimiento completado].

4 Cierre el cuadro de diálogo [Agregar o quitar programas (XP)/Programas y características (Windows Vista®/Windows® 7)].

Se completó la desinstalación de P-touch Editor.

Desinstalación del controlador de la impresora

1 Apague la impresora.

2 ▶ Para Windows® XP

Haga clic en el botón "Inicio" y vaya a la ventana [Impresoras y faxes].

▶ Para Windows Vista®

Desde [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras].

▶ Para Windows® 7

Haga clic en , vaya a [Dispositivos e impresoras].

Para obtener información, consulte la Ayuda de Windows®.

3 ▶ Para Windows® XP

Seleccione "Brother PT-XXXX" y haga clic en [Archivo] - [Eliminar].

▶ Para Windows Vista®/Windows® 7

Seleccione "Brother PT-XXXX", haga clic con el botón derecho del ratón en el icono y luego haga clic en [Eliminar] (Windows Vista®)/[Quitar dispositivo] (Windows® 7).

4 ▶ Para Windows® XP

Vaya a [Archivo] - [Propiedades del servidor].

▶ Para Windows Vista®

En la ventana [Impresoras], haga clic con el botón derecho del ratón y vaya a [Ejecutar como administrador] - [Propiedades del servidor...]. Si aparece el cuadro de diálogo de confirmación de la autorización, haga clic en [Continuar]. Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], escriba la contraseña y haga clic en [Aceptar].

▶ Para Windows® 7

Seleccione [Faxes] o [Escritor de documentos XPS de Microsoft] en la ventana [Dispositivos e impresoras] y, a continuación, haga clic en [Propiedades del servidor de impresión], que aparece en la barra de menú.

5 ▶ Para Windows® XP

Haga clic en la ficha [Controladores] y seleccione "Brother PT-XXXX". A continuación, haga clic en [Quitar].

▶ Para Windows Vista®

Haga clic en la ficha [Controladores] y seleccione "Brother PT-XXXX". A continuación, haga clic en [Quitar...].

▶ Para Windows® 7

Haga clic en la ficha [Controladores] y, a continuación, haga clic en [Cambiar configuración de controladores]. (Si aparece un mensaje de Control de cuentas de usuario, escriba la contraseña y haga clic en [Aceptar].) Seleccione "Brother PT-XXXX" y haga clic en [Quitar...].

6 ▶ Para Windows® XP

Vaya al paso 7.

▶ Para Windows Vista®/Windows® 7

Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de controladores] y haga clic en [Aceptar].

7 Cierre la ventana [Propiedades del servidor de impresión]. El controlador de la impresora se ha desinstalado.

Cómo utilizar la Ayuda de P-touch Editor

Iniciar la Ayuda de P-touch Editor

En Ayuda, encontrará instrucciones detalladas para crear etiquetas con el software.

Los nombres de las impresoras de las pantallas siguientes pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado.

Empezar desde el botón Inicio

1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

2 En el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en [Ayuda-Procedimientos para].

