brother

F-touch

Programvarehåndbok

Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne håndboken uten varsel, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen. Skjermbildene i denne håndboken kan være forskjellig fra ditt operativsystem eller din maskin.

Versjon B

NOR

Innhold

Innhold
Innledning
Varemerker
Lage etiketter
Hvordan bruke P-touch Editor for Windows®4Starte P-touch Editor4Starte P-touch Editor Hjelp8Lage etiketter med andre programmer10Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library16Starte P-touch Transfer Manager16Overføre etikettmaler fra PC-en til skriveren via USB17Overføre maler til skriveren via nettverk (kun PT-9800PCN)19Sikkerhetskopiere etikettmaler20Starte P-touch Library21Søke etter etiketter22Hvordan bruke P-touch Editor Lite LAN (kun PT-9800PCN)23Hvordan bruke P-touch Editor for Mac® (kun PT-3600/9600/9700PC/9800PCN)26Starte P-touch Editor Hjelp28
Vedlegg
Skrive ut direkte fra andre programmer

Innledning

Lage etiketter

Vedlegg

Innledning

Med Brother-etikettskriveren kan du raskt og enkelt skrive ut etiketter du har laget med etikettprogramvaren, P-touch Editor.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Apple, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Navnene på annen programvare eller andre produkter som er omtalt i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for selskapene som utviklet dem.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn som er omtalt i denne programvarehåndboken, er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Om denne håndboken

Denne håndboken (PDF) er inkludert på den medfølgende CD-en.



I denne håndboken kan du klikke på lenkene, angitt ved at musepekeren endres til Ang, for å gå til de tilhørende sidene.

Informasjon om de grunnleggende funksjonene i Adobe[®] Reader[®] finner du i Hjelp-filene for Adobe[®] Reader[®].

Symboler som brukes i denne håndboken

Følgende symboler brukes i denne håndboken:

Dette symbolet angir informasjon eller anvisninger som skal følges. Hvis du unnlater å følge disse, kan det resultere i personskade, materialskade eller funksjonsfeil.



Dette symbolet angir informasjon eller anvisninger som kan gjøre det lettere å forstå eller bruke maskinen mer effektivt.

age etiketter

Lage etiketter

Hvordan bruke P-touch Editor for Windows[®]

Denne delen forklarer hvordan du starter P-touch Editor. Med P-touch Editor kan du lage forskjellige typer etiketter. I P-touch Editor Hjelp finner du eksempler på ulike typer etiketter og informasjon om hvordan du lager, skriver ut og lagrer etiketter. Eksemplet nedenfor er for Windows Vista[®]. Les skrivernavnet (XX-XXXX) på hvert bilde som navnet på din modell.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på: http://solutions.brother.com

Starte P-touch Editor

7 Klikk på [Start] - [Alle programmer] -[Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

ſØ

Du kan også starte P-touch Editor på følgende måter (bare hvis du opprettet en snarvei under installasjonen):

- Dobbeltklikk på snarveisikonet på skrivebordet.
- · Klikk på snarveisikonet på hurtigstartlinjen.

Når P-touch Editor starter, vises dialogboksen [Ny/åpne], der du kan velge om du vil opprette et nytt etikettoppsett eller åpne en eksisterende etikett.

Du kan angi hvordan P-touch Editor skal fungere ved oppstart, ved å klikke på [Verktøy] -[Alternativer] på menylinjen i P-touch Editor for å åpne dialogboksen [Alternativer]. I kategorien [Generelt] kan du velge innstillingen fra [Operasjoner]-listen i [Start-innstillinger]. Normalt velger du [Vis dialogboks for oppstart].

2 Velg et alternativ i dialogboksen [Ny/åpne], og klikk på ____.

- Du kan velge etikettskriver og mediestørrelse.
- Hvis du velger [Åpne fil], vises dialogboksen [Åpne]. Du kan velge og åpne en fil du tidligere har opprettet og lagret.
- Hvis du velger [Se historie], vises dialogboksen [Historie]. Du kan velge mellom nylig opprettede etiketter.
- Hvis du velger [Ny], kan du velge vertikal eller horisontal skrivestil.
- Hvis du velger [Velg etter bruk], kan du velge alternativ alt etter hva etiketten skal brukes til.
- Hvis du velger [Hjelp Hvordan], vises P-touch Editor Hjelp.
 Hjelp-filene viser deg trinnvis hvordan du oppretter et etikettoppsett.
- Klikk på knappen [Se etter oppdateringer] for å gå til standardsiden for din maskin i Brother Solutions Center.



1 Tilbake	Hjelp og støtte	
Start søk		
<u>(8)</u> s = 0		
åpne], der o	lu kan velge om du	vil opprette et nytt

Innledning

Oppsettvindu

Express-modus

I denne modusen er det enkelt å lage etiketter med tekst og bilder.

Oppsettvinduet består av følgende deler:

	P-touch Editor - [Oppsett1]
t	3 A A Image: Constraint of the second
•	Image: Skill spesific series Image: Skill specific series Image: Skill
6	Retring A ≅ [©] Horisontal tekst Overtikal tekst 3
	Brother XX-XXXX V C 100 % V
(Menylinje Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Sett inn osv.) etter funksjon.
e	Kommandolinje Inneholder Nv/åpne, Papir, Tekst, Ramme, Bilde osv
e	Tegne- og redigeringsverktøylinje Inneholder verktøv for å velge objekt, skrive inn tekst, tegne bilder osv.
G	Egenskapslinjer Her kan du enkelt sette inn og formatere tekst, bilder osv.
e	Oppsettvindu Oppsettvinduet brukes til å vise og redigere objekter.
6	Databasevindu Viser en tilkoblet database.
•	Knapper for modusvalg Veksle mellom redigeringsmodi.
	 Bruk [Vis]-menyen til å vise/skjule verktøylinjer og vinduer. Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer informasjon.

Innledning

■Professional-modus

Denne modusen inneholder alle designfunksjonene du trenger for å opprette etikettmaler. Oppsettvinduet består av følgende deler:

〒+止田 ■■ 바 로
1911年 日 Ssions
inn nytt » ABC kst Ordne tekst
kode Dekorativ ramme
rell Bilde
ibol Lag bilde
og Kalender selett
100 % • •
The second value of the se

Ostandardverktøylinje

Inneholder en gruppe ofte brukte kommandoer (Nytt oppsett, Åpne, Lagre, Skriv ut osv.).

6 Egenskapspalett

Inneholder egenskapsboksene Skriv ut, Papir, Tekst og Oppsett. Klikk til venstre i hver palett for å vise/skjule egenskapsboksen.

Tegne- og redigeringsverktøylinje

Inneholder verktøy for å velge objekt, skrive inn tekst, tegne bilder osv.

Oppsettvindu

Oppsettvinduet brukes til å vise og redigere objekter.

Oatabasevindu Viser en tilkoblet database.

Knapper for modusvalg Veksle mellom redigeringsmodi.

8 Sidefelt

I denne kategorien kan du enkelt sette inn og formatere tekst, strekkoder, tabeller osv., endre objektrekkefølgen for å opprette en etikettmal, eller angi avanserte innstillinger.

• Bruk [Vis]-menyen til å vise/skjule verktøylinjer, palett og vinduer.

• Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer informasjon.



■Snap-modus

informasjon.

I denne modusen kan du kopiere en del av eller hele skjermbildet, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk.

1	Når du klikker på [Snap] med modusvelgerknappene, vises dialogboksen Beskrivelse av Snap-modus. Klikk på 📧.	Beskrivelse av Snap-modus Følgende funksjoner kan brukes i Snap-mo Kopiere skjermbilde Dra-og-slipe Engender Flower underster av state av	dus. b Skriv ut tekst ectronic ystem
	 Hvis du merker av for [Ikke vis denne dialogen igjen], kan du gå direkte til Snap-modus neste gang, uten å vise dialogboksen. Du kan også starte Snap-modus fra [Start] - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap-modus)]. 	Windowski	P-touch txt A 2033 A 2033 r å gå tilbake til oppsettsvinduet. Avbryt
2	Snap-modus vises.	P Such Drate	Iler sett inn

Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer

Lage etiketter

Starte P-touch Editor Hjelp

Denne delen forklarer hvordan du starter P-touch Editor Hjelp for Windows[®]. Eksemplet nedenfor er for Windows Vista[®].

Start fra Start-knappen

Trykk på Start-knappen på oppgavelinjen og pek på [Alle programmer] for å starte P-touch Editor Hjelp. Klikk på [Brother P-touch] og [P-touch Editor 5.0 Hjelp].

Start fra dialogboksen Ny/åpne

Når du starter P-touch Editor 5.0 og dialogboksen Ny/åpne vises, klikker du på <u>Hjelp - Hvordan</u>.





Start fra P-touch Editor

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Hjelp for P-touch Editor.



Express-modus

Professional-modus

Høyreklikk med musen, og velg Hjelp for P-touch Editor.



Snap-modus



Trykk på [F1]-tasten for å få direkte tilgang til Hjelp for P-touch Editor.

Skrive ut Hjelp-beskrivelsen

Informasjonen i P-touch Editor Hjelp kan skrives ut. Bruk den vanlige skriveren din til å skrive ut denne informasjonen.

1 Velg emnet du vil skrive ut, i kategorien [Innho	ld].
2 Klikk på 🏼 på verktøylinjen.	
3 Velg emnene du vil skrive ut, og klikk på ∟ ∝	Skriv ut emner Du kan skrive ut det valgte emnet, eller alle emnene i den valgte overskriften. Hva vil du gjøre? Skriv ut valgt emne Skriv ut valgt overskrift og alle underemner OK Avbryt
4 Angi [Skriver], og klikk på 👜.	
Velg en vanlig skriver som støtter alminnelige papirstø	ørrelser, for eksempel A4.

Hvis du velger Tillegg-funksjonen når du installerer programvaren, blir det automatisk lagt til et P-touch-ikon på verktøylinjen i Microsoft[®] Word, Excel[®] og Outlook[®] (bare hvis Microsoft[®] Word, Excel[®] og Outlook[®] allerede er installert på datamaskinen). Tillegg-funksjonen gjelder bare for Windows[®].

I hvert program kan du raskt og enkelt lage og skrive ut etiketter ved å velge teksten du vil skrive ut, og deretter klikke på P-touch-ikonet.

Avhengig av hvilken innstilling du velger, vil tegnstrengen som er lastet ned med Tillegg-funksjonen, bli registrert i etikettlisten. Etikettlisten er en database for P-touch Editor. Du viser etikettlisten ved å klikke på [Fil] - [Database] - [Etikettliste].

- Tillegg-funksjonen støtter følgende programmer: Microsoft[®] Word 2000/2002/2003/2007, Microsoft[®] Excel[®] 2000/2002/2003/2007 og Microsoft[®] Outlook[®] 2000/2002/2003/2007.
 - Når Tillegg-funksjonen er installert i Microsoft[®] Word, Excel[®] eller Outlook[®], kan det hende at sikkerhetsdialogboksen vises når du starter disse programmene, avhengig av programmets sikkerhetsinnstillinger.
 - Hvis dialogboksen til høyre vises i Microsoft[®] Word 2007 osv., velger du [Klarer alle dokumenter fra denne utgiveren] og klikker på [OK]. Se Hjelp-filene for programmet hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsinnstillinger.
 - I Microsoft[®] Word 2003 osv. merker du av for [Klarer alltid makroer fra denne utgiveren] og klikker på [Aktiver makroer].

Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om Tillegg-funksjonen, etikettdesign eller installasjon.

Registrere og avbryte Tillegg-funksjonen

Før du kjører dette programmet, må du lukke Microsoft[®] Word, Excel[®] og Outlook[®].

Eksemplet nedenfor er for Windows Vista[®].

- 1 Klikk på [Start] [Alle programmer] -[Brother P-touch] - [P-touch Tools] -[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]. Dialogboksen [Brother P-touch Tillegg-innstillinger] vises.
- 2 Velg avmerkingsboksene for de Microsoft-programmene du ønsker at tilleggsfunksjonsknappen for P-touch Editor skal installeres på.

[Bruk] brukes til å angi hvilken handling som skal utføres når du trykker på (Tillegg)-knappen i hvert program.

- Express-modus
- : starter Express-modus.
- Professional-modus : starter Professional-modus.
- Skriv ut med en gang : skriver ut etiketten.

- Microsoft Wa	rd Tillegg
🔽 Legg til	Bruk:
	Express modus
Microsoft Exc	el Tillegg
🔽 Legg til	Bruk:
	Express modus 🔹
	Vis dialogboksen Importer Oppset
Microsoft Out	look Tillegg
🔽 Legg til	Bruk:
	Express modus 🔹
	Vis dialogboksen Importer Oppset
Forsiktig	
Legg til og fjerr	n tillegg etter at du har avsluttet det





Microsoft[®] Word

Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst i Microsoft® Word direkte til et etikettoppsett.



Hvis Microsoft[®] Outlook[®] kjører og Microsoft[®] Word er valgt som standard registreringsprogram, kan du ikke bruke Tillegg-funksjonen i Microsoft[®] Word. Avslutt Microsoft[®] Outlook[®], og start Microsoft[®] Word på nytt.

Lage etiketter med Microsoft[®] Word

Åpne et Microsoft[®] Word-dokument, og merk teksten du vil ha med på etiketten fra Word-dokumentet.



2 Klikk på 👩 på bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft[®] Word.

Se "Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Word i en etikettliste som vises i databasevinduet" nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.

Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Word i en etikettliste som vises i databasevinduet

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen "Registrere data i etikettlisten?". Hvis du klikker på Ja, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten: Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen	Hovedtekstfelt
Registrert postnummer	Kodefelt

Eksempel på etikettlistedata lagret i databasevinduet på P-touch Editor-skjermbildet

	Dato	l ittel	Hovedtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memob	Метоб
1	13.07.2005	Hr. Andreas Nilsen	Hr. Andreas Nilsen Fjordgløttalleen 23 1111 Enby, Norge							
2 🕨	13.07.2005	Hr. R. Bjørnson	Hr. R. Bjørnson Storgata 29 2020 Stavanger							

Hvis du klikket på Nei da meldingen "Registrere data i etikettlisten?" ble vist, men ønsker å registrere likevel, går du til [Verktøy] - [Alternativer] og merker av for "Automatisk registrering av importerte data" i kategorien [Etikettliste].

Microsoft[®] Excel[®]

Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst i Microsoft® Excel® direkte til et etikettoppsett.

Lage etiketter med Microsoft[®] Excel[®]

Apne et Microsoft[®] Excel[®]-regneark, og merk tekstcellene du vil ha med på etiketten fra Excel-regnearket.



2 Klikk på på bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft[®] Excel[®]. Dialogboksen [Brother P-touch Importoppsett] vises.

3 Under [Etikettoppsett] justerer du linjeskiftet i cellene og klikker deretter på <u>Reder/Servic</u>.

[[



- Se "Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Excel[®] i en etikettliste" på side 13 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.
- Hvis du vil inkludere dataene i kodefeltet i etikettlisten, velger du [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten] i dialogboksen [Brother P-touch Importoppsett].

Innledning

Lage etiketter

Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Excel[®] i en etikettliste

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen "Registrere data i etikettlisten?". Hvis du klikker på Ja, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten: Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Hovedtekstfelt
Innhold i cellen angitt under [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]	Kodefelt

	Dato	Tittel	Hovedtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
1 🕨	13.07.2005	Hr. Andreas Nilsen	Fjordgløttalleen 23 1111 Enby, Norge							
2	13.07.2005	Hr. R. Bjørnson	Hr. R. Bjørnson Storgata 29 2020 Stavanger							
3	13.07.2005	Kristin Valldahl	Kristin Valldahl Bergsvingen 66 3333 Bergen							

Hvis du klikket på Nei da meldingen "Registrere data i etikettlisten?" ble vist, men ønsker å registrere likevel, går du til [Verktøy] - [Alternativer] og merker av for "Automatisk registrering av importerte data".

Innledning

Microsoft[®] Outlook[®]

Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst i Microsoft[®] Outlook[®] direkte til et etikettoppsett. Du kan importere følgende elementer: kontakter, kalenderelementer, slettede elementer, kladder, innboks, logg, notater (tekst i dialogboksen Notater er ikke tilgjengelig), utboks, sendte elementer og oppgaver.

Lage etiketter ved hjelp av kontaktdata i Microsoft[®] Outlook[®]

- Åpne Kontakter i Microsoft[®] Outlook[®], og merk kontaktinformasjonen du vil inkludere.

I Microsoft[®] Outlook[®] kan du ikke bare inkludere kontaktdata, men også tekst i en melding, på samme måte som i Microsoft[®] Word.

	•		oven navn + N	iciang (i minc)	
Brother P-tou	ch	Alternativer	Formater tekst	Tillegg	
Til	er				
Корі					
mne:					
-					
Andreas Nilse	n				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				
Andreas Nilse Fjordgløttalle Bergen	n en 23,				

Kontakter «	Sel Kontakter	And - Joh Søk i Kontakter	P +
Alle kontakter Mine kontakter Kine kontakter Giddende visning Visitikort Adressekort Detaljerte adressekort Telefonliste Etter kategori Etter kategori	Andreas Nilsen Andreas Nilsen Fjordgataleen 23, Bergen	Bjørn Sandelin Bjørn Sandelin Snøtblomstvern 88 Sandeford	
Etter plassering Datriker for Outlook Legg til ny gruppe Tilpass gjeldende visning Erpost Kalender Kalender	Johan Myrstul Aksegaten 205 Kristania		

2 Klikk på 🙋 på bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft[®] Outlook[®].

Se "Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Outlook[®] i en etikettliste" på side 15 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.

3 Under [Etikettoppsett] justerer du linjeskiftet i cellene og klikker deretter på <u>reder/34rvut</u>.

Med [Etikettoppsett] kan du endre måten teksten vises og skrives ut på. Når du velger en oppføring i [Felter]-boksen og klikker på << tegg til, blir det lagt til et nytt felt i [Etikettoppsett]-boksen.

Du kan sette inn mellomrom, linjeskift, kommaer og tegn for hver celle og skrive dem ut på en etikett. Du kan også fjerne felt på dette skjermbildet ved å merke feltet og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

Bruk mellomrom, "," og "Enter" e	tter behov for å skille felter	ie.		
Etikettoppsett:			Felter:	
4	* *	<< Legg til Slett alle	Tittel Fullt navn Fornavn Etternavn Suffiks Avdeling Stilling	
Forhåndsvisning av etikett		Tekst impor	tert til "Kode"-feltet i etike	ttlisten:
		🔽 Fyll ut lir	njer som ikke inneholder d	ata

- Se "Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Outlook[®] i en etikettliste" på side 15 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.
- Hvis du vil inkludere dataene i kodefeltet i etikettlisten, velger du [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten] i dialogboksen [Brother P-touch Importoppsett].

Vedlegg

Hvordan legge til tekst fra Microsoft[®] Outlook[®] i en etikettliste

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen "Registrere data i etikettlisten?". Hvis du klikker på Ja, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten: Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Hovedtekstfelt
Innhold i cellen angitt under [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]	Kodefelt



Hvis du klikket på Nei da meldingen "Registrere data i etikettlisten?" ble vist, men ønsker å registrere likevel, går du til [Verktøy] - [Alternativer] og merker av for "Automatisk registrering av importerte data".

Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library (kun PT-9600/9700PC/ 9800PCN)

P-touch Library: Med dette programmet kan du behandle P-touch-etikettmaler og andre data på datamaskinen. Du kan skrive ut en etikett fra P-touch Library ved hjelp av maskinen.

P-touch Transfer Manager: Dette programmet kan overføre etikettmaldata til skriverens hovedenhet og sikkerhetskopiere data som overføres til skriverens hovedenhet.

Overføringsfunksjonen er påkrevd for å kunne bruke P-touch Template. Du finner mer informasjon om P-touch Template i håndboken for P-touch Template (bare på engelsk), som du kan laste ned fra Brother Solutions Center på: http://solutions.brother.com

[Select your region/country] - [Velg produkt] - [Nedlastinger]. (kun PT-9700PC/9800PCN)

Hvis du vil overføre malene via nettverk, må du klargjøre BRAdmin Professional eller Web BRAdmin. De kan lastes ned fra Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com (bare nettverksmodeller).

Starte P-touch Transfer Manager

1 Klikk på [Start]-knappen, velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] -[P-touch Transfer Manager 2.1].

P-touch Transfer Manager starter.

Oppsettvindu



🛈 Menylinje

Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Verktøy og Hjelp) etter funksjon.

Verktøylinje

Inneholder ikoner for ofte brukte kommandoer. Klikk på et ikon for å utføre kommandoen.

Skriver (bare for P-touch Transfer Manager)

Velg skrivermodellen som data skal sendes til. Når du velger en skriver, vises bare dataene som kan sendes til den valgte skriveren, i listevisningen.

4 Mappevisning

Viser en liste over mapper. Når du velger en mappe, vises dataene i den valgte mappen i listevisningen til høyre.

6 Listevisning

Viser dataene i den valgte mappen.

Forhåndsvisning Etikettmalene som er valgt i listevisningen, vises som en forhåndsvisning.

Forklaring av ikoner

lkon	Knappenavn	Funksjon
	Overfør (bare for P-touch Transfer Manager)	Overfører etikettmaler og andre data på PC-en til skriveren (når USB-grensesnittkabel tilkobles).
Ţ	Sikkerhetskopier (bare for P-touch Transfer Manager)	Sikkerhetskopierer data du har overført til Brother-skriveren ved hjelp av P-touch Transfer Manager.
	Åpne	Redigerer valgte data.
	Skriv ut (bare for P-touch Library)	Skriver ut valgt etikettmal med skriveren.
	Søk	Søker i data som administreres med P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsformat.

Overføre etikettmaler fra PC-en til skriveren via USB

(!) Påse at nettverkskabelen er frakoblet når du overfører maler via USB.

1 Velg skriveren du vil overføre data til.

Før du overfører data, må du kontrollere at PC-en og skriveren er riktig tilkoblet med en USB-kabel, og at skriveren er slått på.

ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:	(1155-17 (1))	1918		Skriver:	
122 100				Alle skrivere	
	lippe Sak	Waningesti		Alle skrivere	
P-touch Library	Nevin	Staneka	Dato	Brother (0.XCO)	
Lisseefiert incheid	Rectinch shipping I	17925	09.05.2006 14:09:12	CiDocuments and	
Filter	At coleman	623	09/08/2006 14 09/20	Citooneerts and	
- 🖻 Oppsett	ML-MISTICH.BM	479.0	09.00.2006 14.09:28	Ciffoomerits and	
Databaser					
Dider Cider					
S Setter Prince					
Transfer Macadar					
E PC Brother (CEXCCC)					
Nel Konfrigur estionen					
al Sklenhetskopler					
PC (Brother XX-3000K)					
- 3g Konfiguracioner					
all percure/problex	-			1	
ji toteraxaa	likke noe innhold valj	gi.			
ji trohe XXXXX	likke noe innhold voly	gr.			
j Brother (U.U.C.)	likke noe innhold valg	gr.			
ji toteraxaa	likke noe innhold valg	gr.			
jj boderation	ikke nae innhold valj	gr.			
jj] trahe α.xxxx	ikke nae innhold valj	ge.			
jj] trahe α.xxxx	ikke nae innhold valj	ge.			
ji koleratura	ikke noc innhold voly	şe.			
g) bester (U.XXXX	ikke not innhold voly	ç.			10.04
anglet for illings defentions illings def Start − − − − − − − − − − − − − − − − − − −	Kke no inhod vaj	ç.			

2 Høyreklikk på [Konfigurasjoner]-mappen, velg [Ny], og opprett en ny mappe. Her har vi som et eksempel opprettet mappen "Transfer".

Seal Shield	🔿 🔍	- 100		Sleiver:			
eta Siletesad	Apre 544	Voringestil		Alle skrivere	-		
touch Library	Overføringsnevn	Stanolog	Type	0.sto	NoN-etikordning	Nyo	
Rev Rev Databaser Databaser	Bevisitor	47903	Opposit	09-08-2009 14:09-28	1	EVERTOR.M	
gy Silerteski, Brother XXXXXX Brother XXXXXXX Brother XXXXXXX	iske noe innhold val	işî.					

3 Dra overføringsdataene til mappen du nettopp opprettet.

Dra overføringsdataene fra Uklassifisert innhold eller fra Oppsett eller en annen mappe under Filter. Ved overføring av flere sett med data kan du flytte alle overføringsdataene til mappen du opprettet.

4 Nøkkeltilordningsnumre tilordnes automatisk til overføringsdata i mappen du opprettet i forrige trinn.

Hvis du vil endre et nummer, høyreklikker du på datanavnet i listevisningen og velger nøkkeltilordningsnummeret.

- Nøkkeltilordning er nødvendig for overføring av andre data enn meldingstekster.
- Hvis du endrer nøkkeltilordningsnummeret som er brukt for data som allerede er overført til skriverens hovedenhet, overskrives nummeret. Du kan kontrollere nøkkeltilordningsnummeret som er brukt for data som allerede er overført til skriveren, ved å sikkerhetskopiere dataene, som beskrevet under "Sikkerhetskopiere etikettmaler" (side 20).
- Du kan klikke på datanavnet for overføringsdata og endre til et nytt navn. Avhengig av hvilken skrivermodell du har, kan det være begrensninger for hvor mange tegn som kan brukes i et datanavn.

5 Velg dataene eller mappen du vil overføre, og klikk deretter på

Du blir bedt om å bekrefte overføringen.





Dataene eller mappen som er valgt i mappevisningen, overføres til skriveren.

Hvis du har valgt spesifikke data i listevisningen, overføres bare disse valgte dataene til skriveren.





VISITOR

Overføre maler til skriveren via nettverk (kun PT-9800PCN)

Hvis du vil overføre malene til skriveren via nettverk, trenger du BRAdmin Professional eller Web BRAdmin. De kan lastes ned fra webområdet vårt.

Skrivernavnene og bildene på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra din skriver. Skjermbildene kan variere avhengig av modell.



Innledning

age etiketter

Denne funksjonen overfører etikettmaler og andre data i skriveren til PC-en.

- Bare gyldig når USB-kabel tilkobles.
 - Sikkerhetskopierte data kan ikke redigeres på PC-en.

• For enkelte skrivermodeller kan det hende at det ikke er mulig å overføre sikkerhetskopierte data til en skriver av en annen modell enn den som dataene opprinnelig ble sikkerhetskopiert fra.

1 Koble PC-en til skriveren med USB-kabel, og slå på skriveren.

Navnet på skrivermodellen vises i mappevisningen.

Hvis du velger navnet på en skrivermodell i mappevisningen, vises dataene som overføres til skriveren for øyeblikket.

2 Velg skriveren du vil sikkerhetskopiere fra,

og klikk på 💷 .

Du blir bedt om å bekrefte sikkerhetskopieringen.

3 Klikk på [OK].

En ny mappe med et navn som inneholder datoen, blir opprettet i skrivermappen, og alle skriverdataene overføres til den nye mappen.

🗩 👘		- Haningsotal		Siriver: Alle skrivere	*		
ch Ubrary Marchael incheid	Overføringsnevn	Sanche	Туре	Date	Nolietikrdning	Novo	
ther .	SUSHING	5408	Heidriger	09/08/2006 14/24/20	-	E-VISITOR.pd3 UserMsp.pd3	
Copsett Databaser	-						
Bilder							
aleresukater							
fer Manager C Berthwalter							
🗑 Konfigurasjoner	-						
DICESCO DI CONTRA DE LA CONTRA							

Skriverdata blir sikkerhetskopiert på datamaskin Vil du fortsette?

Avbryt

Slette alle skriverdata

1 Koble PC-en til skriveren med USB-kabel, og slå på skriveren. Navnet på skrivermodellen vises i mappevisningen.

2 Høyreklikk på skriveren, og velg [Slett alle]. En bekreftelsesmelding vises.



3 Klikk på [OK].

Alle data i skriveren slettes.

P-toucl	n Transfer	Manager	X
	Alle data Vil du fort	blir slettet fra skr sette?	iveren.
Γ	OK	Avbryt	t



Starte P-touch Library

Du kan starte P-touch Library og redigere og skrive ut etiketter.

Klikk på [Start]-knappen, velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] -[P-touch Library 2.1].

P-touch Library starter.

Åpne og redigere data

Velg dataene du vil redigere, og klikk

deretter på

Programmet som er knyttet til dataene, åpnes, og du kan redigere dataene.



Hvilket program som starter, avhenger av dataene. For en P-touch-mal starter for eksempel P-touch Editor.

Skrive ut etiketter

Velg etikettmalene du vil skrive ut, og klikk

deretter på (mail

Etiketten skrives ut på den tilkoblede skriveren.

a section of tooch choice	A	
Fil Rediger Vis Verktøy	Hjelp	
- B -	0 =	
	- <u> </u>	
Aprie Skriv ut	Søk Visningsstil	
P-touch Library		
Ca At mohold		
Slettet innhold		
Q Søkeresultater		
	lkke noe innhold valgt.	
	1	

Alt innhold - P-touch Libra Fil Rediger Vis Verktøy	y Hjelp	
Apre Skrivut	Q III → Søk Visningsstil	
Product Ubrary Product Ubrary Government Government Sokeresultater		
	l Ikke noe innhold valgt.	
Trykk på F1 for å få hjelp		NUM /

Lage etikette

Innledning

Søke etter etiketter

Du kan søke etter etikettmaler som er registrert i P-touch Library.

1 Klikk på 🔍

Dialogboksen [Søk] vises.



2 Merk av for elementene du vil bruke som søkevilkår, og angi søkeelementer. Du kan angi følgende søkeelementer:

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Angir metoden for å kombinere flere søkeelementer. Hvis du velger OG, søkes det etter filer som oppfyller alle vilkårene. Hvis du velger ELLER, søkes det etter filer som oppfyller ett eller flere av vilkårene.
Navn	Setter inn datanavnet det skal søkes etter.
Туре	Velger datatypen det skal søkes etter.
Størrelse	Angir datastørrelsen det skal søkes etter.
Dato	Angir datoen for siste endring av dataene det skal søkes etter.

3 Klikk på [Begynn søk]. Søket startet.

ſØ



Lukk dialogboksen [Søk]. Søkeresultatene vises i [Søkeresultater] i mappevisningen.

• Du kan registrere dataene i P-touch Library ved å dra dem til Alt innhold-mappen eller til listevisningen. Hvis du vil at etikettmaler du oppretter med P-touch Editor, skal registreres automatisk i P-touch Library, gjør du følgende.

- 1. Velg [Verktøy] [Alternativer] på P-touch Editor-menyen.
- 2. I kategorien [Generelt] i dialogboksen [Alternativer] klikker du på [Registreringsinnstillinger].
- 3. Velg når du vil registrere etikettmaler du oppretter med P-touch Editor, og klikk deretter på [OK].



Hvordan bruke P-touch Editor Lite LAN (kun PT-9800PCN)

Med P-touch Editor Lite LAN kan du raskt og enkelt opprette forskjellige typer enkle etikettoppsett.

1 Dobbeltklikk på 🍘

P-touch Editor Lite LAN starter.

Oppsettvindu

1 🗃 🖬		Pito	ucho - - ×	-1
Arial	• 64 • A A			١
[‡] 24 mm	▼ 🛃 23,0 mm(Aut	o) 🕂 🛋	⊙ 100 % • €	⊢€

Kommandoverktøylinje

Ikon	Funksjon
	Viser Ny-skjermbildet der du kan lage en ny etikett.
1	Åpner en lagret fil med P-touch Editor Lite LAN.
	Lagrer dataene på PC-en eller nettverket, men ikke på etikettskriveren.
A	Setter inn en ny tekstboks (praktisk når du lager etiketter som inneholder både enkeltlinjer med tekst og tekst som går over flere linjer).
	Setter inn et bilde på etiketten. Fra fil : Setter inn et bilde som er lagret på PC-en. Skjermbilde : Setter inn det valgte området av PC-skjermbildet som grafikk. Symbol : Setter inn et av de innebygde symbolene som finnes på PC-en.
	Setter inn en ramme.
	Viser menyen. Menyen inneholder alle funksjonene i P-touch Editor Lite LAN.
-	Minimerer P-touch Editor Lite LAN.
×	Avslutter P-touch Editor Lite LAN.

2 Egenskapsverktøylinje

lkon	Funksjon
Arial	Klikk på 丈 for å endre skrift.
64 • A A	Klikk på 🖵 for å angi skriftstørrelse. Du kan justere skriftstørrelsen ett nivå opp eller ned ved å klikke på 🛋 eller 🛋.
AAA	Angir skriftstil: A Fet A Kursiv Understreket

Ikon	Funksjon
I.	Angir tekstjustering i en tekstboks.
24 mm	Angir tapebredde. Klikk på 🗊 for automatisk å finne bredden på den innsatte tapen.
23,0 mm(Auto)	Angir etikettlengde. Klikk på for automatisk å justere lengden på etiketten slik at det blir plass til teksten du har skrevet inn.
	Angir/avbryter vertikal etikettretning.
- 100 % 💌 🕂	Klikk på ▼ for å angi zoomfaktor for etikettvisningen. Du kan også endre zoomfaktoren ved å klikke på ⊝ eller ↔.
	Klikk på Fræmer for å skrive ut normalt, eller på Fræmer for å skrive ut med alternativer. Automatisk kutting: Hver etikett blir automatisk kuttet etter utskrift. Halv kutting: Bare etikettapen kuttes, ikke bakgrunnsarket, noe som gjør det lettere å fjerne bakgrunnsarket fra etiketten. Kjedeutskrift: Bruker minst tapemengde ved kontinuerlig utskrift av mer enn én etikett. Den siste etiketten som skrives ut, blir ikke kuttet. Når utskriften er ferdig, trykker du på mat og kutt for å kutte den siste etiketten. Spesialtape: Velg dette alternativet når du bruker tape som ikke kan kuttes med dette knivbladet, for eksempel tekstiltape eller laminert tape. Speilvendt utskrift: Skriver ut etiketten speilvendt. Kopier: Skriver ut flere eksemplarer av en etikett.

-age etiketter



Etikettvisning

Skjerm	Funksjon
Auto	Denne etikettvisningen vises når programvaren starter. Gjeldende tapebredde vises til venstre for etikettbildet. Når "Auto" vises til høyre, justeres tapelengden automatisk etter tekstlengden.
Auto	Du kan dra etikettkanten for å endre etikettens lengde og bredde manuelt. Flytt pekeren til kanten av etikettområdet. Når den blå linjen vises, drar du til ønsket lengde eller bredde.
PT-9800PCN ♥	Du kan justere størrelsen på P-touch Editor Lite LAN-vinduet. Flytt ganske enkelt musepekeren over kanten av P-touch Editor Lite LAN-vinduet, og dra for å justere størrelsen når pekeren endres til en pil.
24 mm	Noen ganger vises det hjelpelinjer når objekter flyttes. De vises når objektet er venstre-, høyre-, topp- eller bunnjustert i utskriftsområdet, eller når de er midtstilt. På illustrasjonen til venstre angir hjelpelinjene at objektet er midtstilt ved tapens toppkant.
Auto	Innsatte tekstbokser, bilder og rammer behandles som objekter. Objekter er omgitt av håndtak (angitt med åtte blå punkter).
Auto	Angir at et objekt er valgt.
Auto	Pekeren endres til en pil når du flytter den over et håndtak. Du kan endre størrelsen på objektet ved å dra.
Auto	Du kan flytte objekter ved å dra dem når pekeren endres til et trådkors. For tekstobjekter endres pekeren til et trådkors bare over kanten av objektet.

	Angre	Ctrl+Z
Auto	Gjenta	Ctrl+Y
	Klipp ut	Ctrl+X
	Kopier	Ctrl+C
anneli 	Lim inn	Ctrl+V
	Sidemarger	•
PT-9	Sett inn	•
	Retning	*
	Nummerering	
	Endre bilde,	
	Roter	•
	Rekkefølge	*
	Alternativer	
	Brother Solutions Cer	nter
	Brother Solutions Cer	nter
	0m	

• Andre funksjoner (tilgjengelige på menyen som vises når du høyreklikker med musen)

Meny	Handling
Angre	Klikk på Angre for å angre den siste operasjonen.
Gjenta	Klikk på Gjenta for å gjøre om en angret operasjon.
Klipp ut	Mark takatan sédat (allan akial tat) du ul blinna ut allan kaniana sa uala Ki nna ut
Kopier	iverk tekstområdet (eller objektet) du vil klippe ut eller kopiere, og velg klipp ut
Lim inn	eller Kopier. Klikk i malområdet, og velg Lim inn.
Sidemarger	Angi hvor langt det tomme området på begge sider av etiketten skal være (large (stor) eller small (liten)).
	Klikk på Sett inn.
	Velg Tekstboks for å sette inn tekst på etiketten.
	Velg Fra fil for å sette inn et bilde som er lagret på PC-en.
Sett inn	Velg Skjermbilde for å sette inn det merkede området på PC-skjermen.
	Velg Symbol for å sette inn et av de innebygde symbolene som finnes på PC-en.
	Velg Ramme for å sette inn en av de innebygde rammene som finnes
	i P-touch Editor Lite LAN.
Retning	Merk tekstobjektet, og klikk på Horisontal tekst eller Vertikal tekst for å endre
	tekstretningen.
	Merk tallet eller bokstaven i teksten, og klikk på Nummerering for å øke tallet eller
Nummerering	bokstaven sekvensielt for hver etterfølgende etikett. Klikk på 🛽 til høyre for Skriv ut-
3	knappen, og klikk på Utskriftsalternativer. Merk av for Nummerering, og angi hvor
	mange etiketter som skal skrives ut, i Antall-feltet. Klikk på knappen Skriv ut.
Endre bilde	Velg bildet, og klikk på Endre bilde for å bytte ut gjeldende bilde med et annet bilde.
Rotate (Roter)	Roter objekter 0°, 90°, 180° eller 270°.
	Velg et objekt, klikk på Rekkefølge , og velg deretter Plasser lengst frem , Plasser
Rekkefølge	lengst bak, Flytt fremover eller Flytt bakover for å angi rekkefølgen for hvert objekt
	på laget.
	Klikk på Alternativer.
	Velg mm eller tommer som målenhet.
Alternativer	Velg P-touch Editor Lite LAN-språket. Start programmet på nytt for å ta i bruk i det nye
	språket du har valgt under Språk .
	Velg Vis ny verdi etter utskrift eller Tilbakestill til opprinnelig verdi etter utskrift
	som nummereringsalternativ.
Brother Solutions Center	Klikk på Brother Solutions Center for å gå til webområdet og få hjelp og informasjon.
Om	Klikk på Om for å finne ut hvilken versjon av P-touch Editor Lite LAN du har.
Avslutte	Klikk på Avslutte for å avslutte P-touch Editor Lite LAN.

Hvordan bruke P-touch Editor for Mac[®] (kun PT-3600/9600/9700PC/9800PCN)

Denne delen gir en oversikt over P-touch Editor. Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer informasjon.

Starte P-touch Editor

 Dobbeltklikk på [Applications] (Programmer) og deretter på [P-touch Editor 5.0].



Hvis det er opprettet et alias, dobbeltklikker du på aliaset.



Oppsettvinduet vises.

2 Dobbeltklikk på "P-touch Editor"-programmet. P-touch Editor starter.

Oppsettvindu

■Standardmodus

I denne modusen er det enkelt å lage etiketter med tekst og bilder.

Oppsettvinduet består av følgende deler:

-	00	10 07					Untitle	ed3.lbx					0
		1 A	A				7 6						5
	A A	•	• 🔲 •	r III	Image	9 -						00%	Mode
in	Co posicio	°t.	!	.T	2	3	utuu	4	5		7 Text	8	~
		4	-								A 📴	2 9	
0	-									Allows	the text prop d.	erties to be	
-										E Font			
toto										Helve	tica	12 A A]
2 -										Style			_
- Inter										В	I <u>U</u>	<u>A</u> -	
3 _										Text	Position		
the											≢ 割		
-											ree Size		
1				G			10000	• • •	-	Dire	rtion		= =
Si	ample.cs		Title	l	后 Adds fil	2lds	ode -	Mamol	Max 1/14		💽 Hori	zontal Text	
1	Date		THE		bouy		Jue	Wentor	WIE		🔘 Verti	cal Text	1
2													
4													

1 Menylinje

Kommandoer er kategorisert under hver meny (File (Fil), Edit (Rediger), View (Vis), Insert (Sett inn) osv.) etter funksjon.

Kommandolinje

Inneholder New/Open (Ny/åpne), Paper (Papir), Text (Tekst), Frame (Ramme), Image (Bilde) osv.

O Tegne- og redigeringsverktøylinje

Inneholder verktøy for å velge objekt, skrive inn tekst, tegne bilder osv.

Inspector (Inspektør)

Her kan du enkelt sette inn og formatere tekst, bilder osv.

Oppsettvindu

Ø

Oppsettvinduet brukes til å vise og redigere objekter.

Oatabasevindu

Viser en tilkoblet database.

- Bruk [View] (Vis)-menyen til å vise/skjule verktøylinjer og vinduer.
 - Se P-touch Editor Hjelp hvis du vil ha mer informasjon.

■Snap-modus

I denne modusen kan du kopiere skjermbildet, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk. Følg fremgangsmåten nedenfor for å starte Snap-modus.



Starte P-touch Editor Hjelp

Denne delen forklarer hvordan du starter P-touch Editor Hjelp for Mac. Eksemplet nedenfor er for Mac $OS^{\textcircled{B}}$ X 10.4.9.

Start fra dialogboksen New/Open (Ny/åpne)

Klikk på <u>Help - How To</u> (Hjelp - Hvordan) i dialogboksen New/Open (Ny/åpne).



Innledning

Lage etiketter

Vedlegg

Start fra P-touch Editor

Klikk på Help (Hjelp)-menyen, og velg P-touch Editor Help (Hjelp for P-touch Editor).



/edlegg

Skrive ut direkte fra andre programmer

Du kan bruke denne maskinen til å skrive ut direkte fra de fleste Windows[®]-programmer, ved å installere skriverdriveren.

Ettersom papirstørrelsen for denne maskinen er forskjellig fra vanlige skrivere, er det ikke sikkert at du kan skrive ut selv om du har installert driveren og programmet, med mindre programmet tillater at riktig etikettstørrelse angis.

Konfigurere skriverdriveren

I fremgangsmåten nedenfor vil du se XX-XXXX. Les "XX-XXXX" som navnet på din skriver. Skrivernavnene på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra din skriver. Skjermbildene kan variere avhengig av modell.

- For Windows Vista[®]/Windows[®] 7
 Gå til [Kontrollpanel], velg [Maskinvare og lyd], og åpne [Skrivere (Windows Vista[®])/ Enheter og skrivere (Windows[®] 7)].
 - For Windows[®] XP
 Gå til [Kontrollpanel], velg [Skrivere og telefakser].

Se Hjelp for Windows[®] hvis du vil ha mer informasjon.

 Velg "Brother XX-XXXX", høyreklikk og velg [Velg skriverinnstillinger].
 Dialogboksen [Brother XX-XXXX utskriftsinnstillinger] vises.



0K

Avbryt

3 Velg ønskede elementer, og klikk på <u></u>.

• Kategorien [Grunnleggende] Denne kategorien brukes til å angi papirstørrelse, antall eksemplarer, kvalitet og kuttealternativ.

Kuttealternativene varierer avhengig av modell
--

Ø

- Kategorien [Avansert]
 I denne kategorien kan du angi grafikkalternativer ("Halvtone", "Lysstyrke" og "Kontrast") og "Etikettformat".
- Se "Distribuert utskrift" i "Brukermanual" (kun PT-9700PC/9800PCN).

 Kategorien [Annet]
 I denne kategorien kan du endre målenhet under "Enhet" (mm eller tomme).

4 Lukk skrivervinduet.

			gende		
ksemplarer:	1	2 🗆 So 0 🗖 Cl	iter ivendt rel	kefølg	
Kvalitet:	Standard 360	x 360 dpi			•
Alternativ	Automatisk Automatisk Halvskåret Kjedeutskri Spesial tap Speilvendt Klipp tape o	skjæring hver ft e (ikke klipp) etter data			
				Sta	ndard
OK	Avbryt) [В	ruk		Hjelp
runnleggende 🧍	Avansert Annet				
Grafikk:	Halvtone				
	For logo og	tekst			
ABC O	Binær © Fortekston	orafikk			
	Rastrer	Se duirar			
	 For generell Feildiffusjon 	e merker inklu I	dert avbil	der	
		-20		0	+20
6	Lysstyrke :	0	- 10	0	
	Kontrast :	0	61	Ç –	
				lnnst	illinger
Etikettformat:			5		
Etikettformat:	krift			Innst	
Etikettformat.	krift:			nnst 🎢 Innst	ndard
Etikettformat Distribuert uts	krift:	E	ruk	linnst Sta	ndard
Etikettformat:	krift Avbryt	[E	ruk	Sta	ndard Hjelp
Etikettformat:	krift: Avbryt vansett Annet	E	ruk	Sta	ndard Hjelp
Etikettformat:	krift: Avbryt wansert Annet © mm		ruk) [Innst	ndard
Etikettformat: Distribuert uts OK unnleggende A	krift: Avbryt vansert Annet © tor	i me	ruk	Sta	ndard Hjelp

Standard

Hjelp

Grunnleggende Avansert Annet

Papirstørrelse

Teipens bredde:

36 mm

36 mm

-

Skrive ut fra andre programmer

Vi bruker Microsoft[®] Word som eksempel.

I fremgangsmåten nedenfor vil du se XX-XXXX. Les "XX-XXXX" som navnet på din skriver. Skrivernavnene på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra din skriver.

Skriv ut

Skjermbildene kan variere avhengig av modell.

1 Klikk på **1** og 🔒.

Dialogboksen [Skriv ut] vises.

2 Velg "Brother XX-XXXX".

Du kan endre innstillingene for skriverdriveren fra dialogboksen [Egenskaper] som vises når du klikker på

Status:	Inaktiv		Søk etter skriver
Type: Hvor: Merknad:	Brother XX-XXXX LPT1:		Skriv til fil
Sideområde		Eksemplarer	
 Alle Gjelden Sider: 	de side 🙁 Merket område	Antall eksemplarer:	
Skriv in komma dokume og s for eller p1	n sidetall og/eller -områder atskilt med med start på begynnelsen av Intet eller inndelingen. Bruk p för side inndeling, för eksempel 1, 3, 5–12 s1, p1s2, p1s3–p8s3		(v) Sorter
Skriv in komma, dokume og s for eller p1 Skriv ut <u>h</u> va:	sidetall og/eller -områder atskilt med med start på begynnelsen av intet eller inndeling, or side inndeling, for eksempel 1, 3, 5–12 s1, p1s2, p1s3-p8s3 Dokument	2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	V Sorter
Skriv in komma, dokume og s for eller p1 Skriv ut <u>h</u> va: Skriv <u>u</u> t:	sidetall og/eller -områder atskilt med med start på begynnelsen av entet eller inndelingen. Bruk p for side inndeling, for eksempel 1, 3, 5–12 s1, p1s2, p1s3-p8s3 Dokument Alle sider i området	Zoom Sider ger ark:	1 side

- **3** Klikk på 🔜 for å lukke dialogboksen [Skriv ut].
- **4** Når du klikker på [Sideoppsett], vises båndet/standardverktøylinjen. Klikk på merket til høyre for Utskriftsformat.

Dialogboksen [Utskriftsformat] vises.

5 Klikk på kategorien [Papir], og velg papirstørrelsen du vil skrive ut.



6 Klikk på kategorien [Marger], og angi marger for side (etikett).

7 Klikk på 📖 for å gå tilbake til ditt dokument.

Størrelsen på Microsoft[®] Word-vinduet justeres etter papirstørrelsen du nettopp har valgt. Rediger om nødvendig dokumentet.

8 Klikk på i og a, og klikk deretter på s.
De angitte etikettene skrives ut.

? X